



CombiProtect

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης και θραύσης κρυστάλλων με λειτουργία PET

Ασύρματος ανιχνευτής που συνδυάζει ανίχνευση κίνησης και θραύσης κρυστάλλων. Η συσκευή ασφαλίζει έναν χώρο από εισβολείς που θα εισέρχονταν σπάζοντας παράθυρα και υαλοπίνακες, ανιχνεύοντας την θραύση του γυαλιού και την κίνηση στον χώρο.




Μέγιστη απόδοση

- Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.200 μέτρων μακριά από το Hub (σε ανοιχτό χώρο)
- Ανιχνεύει κίνηση μέχρι και 12 μέτρα μακριά
- Επεξεργάζεται όλα τα σήματα ψηφιακά

Εύκολη λειτουργία


- Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα
- Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο αναγνώρισης SmartDetect για την αποφυγή ψευδοσυναγεγμένων από κατοικίδια ζώα με βάρος 20 κιλά και ύψος έως 50 εκατοστά
- Εξαλείφει τους ψευδοσυναγεγμούς που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές χρησιμοποιώντας φακούς FresnelTech, φτιαγμένους από POLY IR4 και αισθητήρες Excelitas PIR
- Λειτουργεί ορθά σε κάθε χώρο και περιβάλλον χάρη σε ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Υλοποιεί ανίχνευση θραύσης δύο παραγόντων, φιλτράροντας χαμηλές και υψηλές ηχητικές συχνότητες για να αποτρέψει τους ψευδοσυναγεγμούς

Ενισχυμένη προστασία

- 
 Επαλήθευση για να αποτραπεί η πλαστοπροσωπία
- 
 Ανίχνευση μπλοκαρίσματος και κρυπτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας
- 
 Προστασία Tamper




Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο
- Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
- Χρήση: Εσωτερική
- Αισθητήρια: PIR (κίνηση), πυκνωτικό μικρόφωνο (θραύση κρυστάλλων)
- Ευαισθησία αισθητηρίων: 3 επίπεδα ρυθμιζόμενης ευαισθησίας (χαμηλό, κανονικό, υψηλό)
- Γωνία ανίχνευσης: 88.5 ° οριζόντια / 80 ° κάθετη
- PET: Βάρος μέχρι 20 kg, ύψος μέχρι 50 cm
- Ανίχνευση θραύσης κρυστάλλων: Έως τα 9 μέτρα
- Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος
- Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW
- Τροφοδοσία: CR123A μπαταρία
- Τροφοδοσία: 3 V
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από + 5 ° C έως + 40°C
- Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%
- Διαστάσεις: 163x163x36 mm
- Βάρος: 92 gr

- 
 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μέχρι 5 έτη



Απλή εγκατάσταση

- 
 Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και κωδικό QR
- 
 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν απομακρυσμένα
- 
 Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε την βάση SmartBracket

